

Rohrmotor DELUX-R 40/6 – 60/30



- Zuverlässige Senderfrequenz von 868 Mhz
- Enorm sensibler Hinderniserkennungsmechanismus
- Hinderniserkennung in AB-Richtung mit Reversierung (Freifahren des Hindernisses)
- Möglichkeit des direkten Anschlusses eines Wandschalters an einen Funkmotor
- Parallelschaltung und Steuerung mehrerer Antriebe (max. 16) mittels eines Schalters
- Optionale Einstellung von zwei Positionen – komfort- und Belüftung
- Intuitive, automatische Programmierung eines Rollladens (nach zwei vollen Zyklen)
- Automatische Drehrichtungszuordnung (oben – unten)
- Keine Verwendung von Befestigungsfedern, welche das Hochschieben des Panzers vermeiden, notwendig
- Während eines Stromausfalls wird der letzte Programmierungsschritt nicht gespeichert
- Intuitive Programmierung und Zuordnung der Handsender bzw. Schalter
- Keine Notwendigkeit der Rollladenabschaltung bei einer Gruppenzuordnung
- Leichte Gruppenzuordnung und der Zentralsteuerung
- Simple Montage bzw. Demontage eines Motors mittels eines „Schnellanschlusses“
- Parallelschaltung mehrerer PORTOS-Antriebe auf der Frequenz 868 Mhz möglich

Bezeichnung	Artikel- nummer	Dreh- moment (Nm)	Drehzahl (min.)	Max. Dreh- zahl	Nenn- strom (A)	Leistungs- aufnahme (W)	Durch- messer (mm)
Delux 40/6 R	2014 4006R	6	15		0,45	105	34
Delux 60/7 R	2014 6007R	7	17		0,41	95	45
Delux 60/10 R	2014 6010R	10	17		0,45	105	45
Delux 60/15 R	2014 6015R	15	17		0,66	152	45
Delux 60/20 R	2014 6020R	20	17		0,75	172	45
Delux 60/30 R	2014 6030R	30	17		0,95	220	45