

Rohrmotor DELUX 40/6 – 60/30



- Enorm sensibler Hinderniserkennungsmechanismus
- Hinderniserkennung in AB-Richtung mit Reversierung (Freifahren des Hindernisses)
- Parallelschaltung und Steuerung mehrerer Antriebe (max. 16) mittels eines Schalters
- Optionale Einstellung von zwei Positionen – komfort- und Belüftung
- Intuitive, automatische Programmierung eines Rollladens (nach zwei vollen Zyklen)
- Automatische Drehrichtungszuordnung (oben – unten)
- Keine Verwendung von Befestigungsfedern, welche das Hochschieben des Panzers vermeiden, notwendig
- Während eines Stromausfalls wird der letzte Programmierungsschritt nicht gespeichert
- Leichte Gruppenzuordnung und der Zentralsteuerung
- Keine Notwendigkeit der Rollladenabschaltung bei einer Gruppenzuordnung
- Simple Montage bzw. Demontage eines Motors mittels eines „Schnellanschlusses“
- Parallelschaltung mehrerer PORTOS-Antriebe auf der Frequenz 868 Mhz möglich

Bezeichnung	Artikel- nummer	Dreh- moment (Nm)	Drehzahl (min.)	Max. Dreh- zahl	Nenn- strom (A)	Leistungs- aufnahme (W)	Durch- messer (mm)
Delux 40/6	2014 4006	6	15		0,45	105	34
Delux 60/7	2014 6007	7	17		0,41	95	45
Delux 60/10	2014 6010	10	17		0,45	105	45
Delux 60/15	2014 6015	15	17		0,66	152	45
Delux 60/20	2014 6020	20	17		0,75	172	45
Delux 60/30	2014 6030	30	17		0,95	220	45